

Intracode (Video-Gegensprechanlage)



Aufputz

- ✓ Schnelle und einfache Montage ohne Wände aufbrechen zu müssen
- ✓ Vandalismussicher
- ✓ Handsfree Transponder-Leseinheit
- ✓ Unsichtbare Knopfkamera



Barrierefrei



Vandalismusschutz



Induktive Höranlage



Fernverwaltung in Echtzeit via Internet www.intratone.info/de

Zentrale	1 Eingang (03-0102-DE)	2 Eingänge (03-0101-DE)
Max. Anzahl der verwalteten Wohnungen	200	1.000
System		
Anzahl Relais	1(+3)	2(+2)
Anschluss		
4G-IP-Modul	•	•
Kenndaten 4G-IP-Modul		
Externes 4G-IP-Modul	•	•
Verbindung mit zusätzlicher Kamera (extern) 4G-IP-Modul	•	•
Anzahl der Gegensprechanlagen pro 4G-IP-Modul	1 Video	1 Video u. 2 Audio
Inklusive Full-Service	Nach Angebot	Nach Angebot
Ausstattung für Zutrittskontrolle		
Code-Schloss	•	•
Handsfree Transponder-Leseinheit	•	•
Induktive Höranlage	•	•
Montage		
Aufputz	•	•
Ausführungen		
Anthrazit	•	•

Funktionen

- ✓ Dauer der Verbindung: 40 Sek.
- ✓ Veränderbarer Begrüßungstext (64 Zeichen mit Scrollliste oder fix)
- ✓ Beschleunigte alphabetische Suchfunktion
- ✓ Blindentastatur
- ✓ Gelb beleuchtete Tasten
- ✓ Vereinfachter Anruf für sehbehinderte und ältere Menschen
- ✓ Anzeige des Anrufers (Wohnungen) mit zeitgesteuertem Zugang
- ✓ LCD Bildschirm, 7 x 5,3 cm
- ✓ Funktionsnachrichten: (Anruf erfolgt ...) Sprachsynthese + Anzeige
- ✓ Automatische Rufumleitung, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird
- ✓ Anti-Störfunktion⁽¹⁾
- ✓ Lautstärkeeinstellung ohne Demontage (abhängig von der Zentraleinheit)
- ✓ Automatische Rufumleitung, wenn der Anruf nicht entgegengenommen wird

⁽¹⁾ Vorrichtung zur Vermeidung von Störungen eines Bewohners durch wiederholte Anrufe

