

intratone

Deutschland

Herzlich Willkommen auf der Verwaltungs- Website von Intratone

Hier verwalten Sie alle Daten, Zugänge und Inhalte von Intratone Gegensprechanlagen, Zutrittskontrollsystemen und Info-Displays auf nur einer Online-Plattform.

sara.bochinger@Eroeffnung

[Ich habe mein Passwort vergessen](#)

Anmelden

[Ich habe noch kein Benutzerkonto](#)

 Eine Wohnanlage übertragen

 Produktinfo und weitere Dokumente

 Ein Retoureschein erstellen

 Installieren USB Transponder-Programmierer

 AGB

 Technischer Support



Nutzung des Programmiergeräts

Anleitung Verwaltungswebseite

Schritt 1: Melden Sie sich auf der Verwaltungsseite www.intratone.info an und gehen Sie zu "Unsere anderen Tools".

Schritt 2: Klicken Sie auf "(Transponder-)Programmierung".

The screenshot shows the top navigation bar with the following items: **Meine Wohnanlagen**, **Generalschlüssel**, **Info-Display**, **Zeiträume**, **Verwalten / Suchen**, and **Unsere anderen Tools**. A red circle with the number '1' is placed over the 'Unsere anderen Tools' menu item. Below the navigation bar, the main content area is titled 'eine Wohnanlagen' and includes a search bar with the text 'Eine Wohnanlage suchen'. Below the search bar, there are three main cards: 'Wohnanlage erstellen' (orange), 'Cogelec' (grey), and 'Intratone BV' (pink). A dropdown menu is open from the 'Unsere anderen Tools' item, listing: SMS senden, Vigik-Dienste (in Deuts), ProPass (in Deutschlan, Programmierung (with a red circle '2'), Schlüsseltresor, Service Provider, Hilfe, and Support.

Schritt 3: Wählen Sie die Wohnanlage und das gewünschte Gebäude.

Schritt 4: Wählen Sie die Berechtigung, die den zu programmierenden Transpondern/Handsendern zugewiesen werden soll.

Schritt 5: Geben Sie die Wohnung und die Anzahl der Transponder/Handsender, die für diese Wohnung erstellt werden sollen.

The screenshot shows the 'Programmierung' form with the following fields and steps indicated by red circles:

- mit dem Programmierer** (selected) / **durch Barcode**
- Wohnanlage :** Intratone Power Road Studio (Step 3)
- Treppenhaus :** Intratone Power Road Studio
- Berechtigung :** Intratone Power Road Studio (Step 4)
Die Genehmigung betrifft die folgenden Zugänge: Intratone Power Road Studios
- Appartement Nr.1/50** / **Erster Bewohner** / **Anz. Badges :** 4 (Step 5)
Zahl der Fernbedienungen : 0
- Abschließende Anzahl der Karten pro Wohnung :**
- Engültige Zahl der Fernbedienungen pro Appartement :**
- Programmierung** (radio button selected) / **Zur Benutzung der Programmiervorrichtung bitte hier klicken**
- Letzte gelesene Badge :**
- Anwesenheitsliste** (button)

Programmieren Sie in jeder Wohnung die gleiche Anzahl von Transpondern/Handsendern:

Schritt 6: Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Transpondern/Handsendern pro Wohnung.

Schritt 7: Legen Sie die Transponder/Handsender nacheinander auf das Programmiergerät.

Die Zahl im Feld "Zahl der Fernbedienungen" steigt mit jeder neuen Programmierung.

Wenn die Anzahl der Transponder/Handsender in der aktiven Wohnung erreicht ist, wechselt das Feld "Appartement Nr. X/X" auf die nächste Wohnung um.

Appartement Nr.1/50

Erster Bewohner

Anz. Badges :

Zahl der Fernbedienungen :

Vorheriges Appartement

Abschließende Anzahl der Karten pro Wohnung :

Engültige Zahl der Fernbedienungen pro Appartement :

Flat 01

Intratone Appt23

4

0

7

6

7

Programmieren Sie eine unterschiedliche Anzahl von Transponder/Handsender pro Wohnung:

Schritt 6: Wählen Sie die gewünschte Anzahl von Transpondern/Handsendern pro Wohnung.

Schritt 7: Legen Sie die Transponder/Handsender nacheinander auf das Programmiergerät.

Schritt 8: Klicken Sie auf die Schaltfläche "Nächstes Apartment / vorheriges Apartment", um die aktive Wohnung zu wechseln.

Schritt 9: Generieren Sie ein druckbares Dokument mit der Anzahl und Seriennummer der Transponder/Handsender pro Wohnung.

Programmierung

mit dem Programmierer

durch Barcode

Wohnanlage :	Intratone Power Road Studio
Treppenhaus :	Intratone Power Road Studio
Berechtigung :	Intratone Power Road Studio
Die Genehmigung betrifft die folgenden Zugänge:	Intratone Power Road Studios
Appartement Nr.1/50	Flat 01
Erster Bewohner	Intratone Appt23
Anz. Badges :	4
Zahl der Fernbedienungen :	0
<p>Vorheriges Appartement</p> <p>Abschließende Anzahl der Karten pro Wohnung : <input type="checkbox"/></p> <p>Engültige Zahl der Fernbedienungen pro Appartement : <input type="checkbox"/></p> <p>Programmierung   Zur Benutzung der Programmiervorrichtung bitte hier klicken</p> <p>Letzte gelesene Badge :</p>	

8

6

8

9